EBxxx/xx/xx
Nxx DLxx
ALSB xxx/xx/xx
3 x 230V+PE TN-S
Icc max <15kA

V191 S191 S192

Deurcontact

S191 16A 0.3A

S192 10A 0.3A

Q100 NSX100F Micrologic 6.2E-150i

NOOD
AC 3x400V+N+PE
AC 3x230V+PE
TN-S

ALSB xxx/xx/xx

Kabellengte bijvoegen voor elke kring

V101 Lok.xx
V102 Lok.xx
V103 Lok.xx
V104 Lok.xx
V105 Lok.xx
V106 Lok.xx
V107 Lok.xx
V108 Lok.xx
V109 Lok.xx

K101 K103 K104 F107 F108/1 F108/2

Multiclip distributieblok 80A

V1 Lok.xx
V2 Lok.xx
V3 Lok.xx
V4 Lok.xx
V5 Lok.xx
V6 Lok.xx
V7 Lok.xx
V8 Lok.xx
V9 Lok.xx

V1

K3 K4 T7 T8/1 T8/2

Multiclip distributieblok 80A

S19 / V10 Lok.xx
S20 / V11 Lok.xx
S21 / V12 Lok.xx
S22 / V13 Lok.xx
S23 / V14 Lok.xx
S24 / V15 Lok.xx
S25 / V16 Lok.xx
S26 / V17 Lok.xx
S27 / V18 Lok.xx

V2 3

Multiclip distributieblok 80A

EBxxx/xx/xx
Nxx DLxx
ALSB xxx/xx/xx
3 x 230V+PE TN-S
Icc max <15kA

enkel indien geen NOOD aanwezig

V91 S91 S92

Deurcontact

S91 16A 0.3A

S92 10A 0.3A

Q0 NSX100F Micrologic 6.2E-150i

NORMAAL
AC 3x400V+N+PE
AC 3x230V+PE
TN-S

ALSB xxx/xx/xx

GEBRUIK TEN ALLE TIJDEN HET GRID!!

GRID SPACING X = 5mm
GRID SPACING Y = 5mm

GRID SNAP X = 5mm
GRID SNAP Y = 5mm

DE NUMMERING 1-5 GEEFT DE VOLGORDE WEER WAARIN BIJ GEBRUIK VAN MEERVOUDIGE DISTRIBUTIEBLOKKEN MOET GETEKEND WORDEN. BIJ GEBRUIK VAN 2 VERLICHTINGSBLOKKEN GEBRUIK VOLGORDE 1-2-3-4

S101 Lok.xx
S102 Lok.xx
S103 Lok.xx
S104 Lok.xx
S105 Lok.xx
S106 Lok.xx
S107 Lok.xx
S108 Lok.xx
S109 Lok.xx

1

Multiclip distributieblok 80A

S1 Lok.xx
S2 Lok.xx
S3 411/21/91/ Lok.xx Lok.xx Lok.xx 411/22/91/ Lok.xx Lok.xx

Indien de bordgrens over meerdere coördinaten gaat is de lokaal aanduiding zoals hier weergegeven.

1

Multiclip distributieblok 80A

S10 Lok.xx
S11 Lok.xx
S12 Lok.xx
S13 Lok.xx
S14 Lok.xx
S15 Lok.xx
S16 Lok.xx
S17 Lok.xx
S18 Lok.xx

2

Multiclip distributieblok 80A

Centrale potentiaalvereffeningsstrip

EQA
Lok.xx
EBxxx/xx/xx

16. EQA Med. gassen
15. EQA Venster2
14. EQA Venster1
13. EQA Deur6
12. EQA Deur5
11. EQA Deur4
10. EQA Deur3
9. EQA Airco2 (niet aangesloten)
8. EQA Airco1
7. EQA Deur2
6. EQA Deur1
5. EQA5
4. EQA4
3. EQA3
2. EQA2
1. EQA1

Voorbeeld!

CPVS EQA

16mm²

EBxxx/xx/xx

S110 Lok.xx
S111 Lok.xx
S112 Lok.xx
S113 Lok.xx
S114 Lok.xx
S115 Lok.xx
S116 Lok.xx
S117 Lok.xx
S118 Lok.xx

2

Multiclip distributieblok 80A

S28 Lok.xx
S29 Lok.xx
S30 Lok.xx
S31 Lok.xx
S32 Lok.xx
S33 Lok.xx
S34 Lok.xx
S35 Lok.xx
S36 Lok.xx

3 4

Multiclip distributieblok 80A

Sxx Lok.xx

4 5

Multiclip distributieblok 80A

Alle automaten Icu = 70 kA (0,5 tot 4 A),
Icu = 30 kA (6 tot 63 A)
tenzij anders vermeld

Alle differentieelblokken type AC
tenzij anders vermeld, gevoeligheid zoals vermeld
Alle contactoren kaliber 25A, alle teleruptoren
kaliber 16A tenzij anders vermeld

Alle kabels type XGB tenzij anders vermeld

Plaatsingswijze steeds <13> tenzij anders vermeld

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN
campus gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven
Technische Diensten Tel : 016/34 41 03 Fax : 016/34 41 01

architekt/studiebureau	aannemer/uitvoerder	bouwheer

STANDAARD

	versie van het plan	tekenaar	datum
01	OORSPRONKELIJKE VERSIE	FTW	15/01/15
02	Revisie 1	FTW	07/07/15
03	Revisie 2	FTW	15/10/15
04	Revisie 3	FTW	08/09/16
05	Revisie 4	FTW	12/09/16
06	Revisie 5	FTW	02/11/16
07	Revisie 6	FTW	26/04/17
08	Revisie 7	FTW	22/01/18
09	Revisie 8	FTW	14/09/18
10	Revisie 9 CPVS	FTW	15/11/18
11	Revisie 10	FTW	29/04/19
12	Revisie 11	BG	27/06/19
13	Revisie 12 Dali aanvullingen	FTW	19/04/21
14	Revisie 13	BG	01/07/21
15	Revisie 14	BG	28/09/21
16	Revisie 15	BG	09/02/22
17	Aanpassen NSX	BG	07/04/22
18			
19			

inplanting



discipline EENDRAADSSCHEMA - LAAGSPANNING

blok niveau (zone)

el. bord

plannummer

STD_DT_516_EENDRAADSSCHEMA_DITRIBUTIEBLOK

X ref(s) / raster image(s)

tekenaar(s) FTW

schaal 1:1

T:\plan\asbuilt\GBA\ALL\S\STANDAARD\STD_DT_516_EENDRAADSSCHEMA_DISTRIBUTIEBLOK.dwg